

E3系列直驱伺服型号

型号	马达类型	控制方式	输入电源 (V)	持续电流 (A)	峰值电流 (A)	输出功率(W)		安装尺寸	支持编码器类型
						单相	三相		
FV5-E3-NA3R0	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	单相220	3	10	400	—	SIZE-A	ABZ增量型 Biss-C EnDat 多摩川协议型 尼康协议型
FV5-E3-NA4R5	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	单相220	4.5	13.5	600	—	SIZE-A	
FV5-E3-NA6R0	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	单相220	6	18	800	—	SIZE-B	
FV5-E3-NC8R0	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相220	8	23	850	1200	SIZE-C	
FV5-E3-NC010	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相220	10	27	980	1400	SIZE-D	
FV5-E3-NC012	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相220	12	32	1150	1600	SIZE-D	
FV5-E3-NT6R0	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	6	15	—	1500	SIZE-C	
FV5-E3-NT8R0	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	8	20	—	2000	SIZE-D	
FV5-E3-NT010	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	10	21	—	2500	SIZE-D	
FV5-E3-NT012	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	12	30	—	3000	SIZE-D	
FV5-E3-NT017	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	17	42.5	—	5000	SIZE-E	
FV5-E3-NT021	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	21	52.5	—	6000	SIZE-E	
FV5-E3-NT026	DD马达, 直线电机	EtherCAT总线型	三相380	26	65	—	7500	SIZE-E	
FV5-E3-PA3R0	DD马达, 直线电机	脉冲型	单相220	3	10	400	—	SIZE-A	
FV5-E3-PA4R5	DD马达, 直线电机	脉冲型	单相220	4.5	13.5	600	—	SIZE-A	
FV5-E3-PA6R0	DD马达, 直线电机	脉冲型	单相220	6	18	800	—	SIZE-B	
FV5-E3-PC8R0	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相220	8	23	850	1200	SIZE-C	
FV5-E3-PC010	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相220	10	27	980	1400	SIZE-D	
FV5-E3-PC012	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相220	12	32	1150	1600	SIZE-D	
FV5-E3-PT6R0	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	6	15	—	1500	SIZE-C	
FV5-E3-PT8R0	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	8	20	—	2000	SIZE-D	
FV5-E3-PT010	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	10	21	—	2500	SIZE-D	
FV5-E3-PT012	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	12	30	—	3000	SIZE-D	
FV5-E3-PT017	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	17	42.5	—	5000	SIZE-E	
FV5-E3-PT021	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	21	52.5	—	6000	SIZE-E	
FV5-E3-PT026	DD马达, 直线电机	脉冲型	三相380	26	65	—	7500	SIZE-E	